




**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ
ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ-2 ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ**

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

Բացատրագիր

ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Ագարակ բնակավայրի կենտրոնական զբոսայգու բարեկազմման նախագիծ: Նախագիծը իրականացվում է պատվիրատուի պատվերի հիման վրա:

Ագարակ բնակավայրի զբոսայգու տարածք

Արտաքին լուսավորման հատվածը նախատեսված է բարեկարգվող հատվածում և կազմում է մոտավորապես 2350մ²: Լուսավորության սնուցումը իրականացվում է ջրուղի դիմացի երթևեկային հատվածի մայրի եզրին գտնվող ատրաքին լուսավորության հենասնից համայնքային արտաքին լուսավորության ցանցից: Մոնտավում են երկու կողմանի լուսամուկներով դեկորատիվ լուսամուկներով հենասյուն միմյանցից 9-15մ հեռավորության վրա: Լուսավորության սնուցումը իրականացվում է տարածքում տեղադրվող ղեկավարման վահանակից, որից հետո անցկացվում է խրամուղով դեպի գոյություն ունեցող սպառիչները՝ ճյուղավորվելով: Լուսավորության սնուցումը իրականացվում է միաֆազ մալուխով (ABBF 3x10) անցկացնելով մեկուսիչ խողովակի միջով Ø 40 մմ, մեխանիկական վնասվածքից խուսափելու նպատակով: Լուսավորության 3 ջղանի մալուխի 1 ջղը նախատեսվում են ֆազի միացման համար, 2-րդ ջղը աշխատանքային զեռը, իսկ 3-րդ ջղը միացվում է հողանցման կոնտուրից, որը մոնտավելու է վահանակի մոտակայքում և շարունակվում միացվել բոլոր հենասյուների իրանին մոնտավում պատուհանի մեջ նախատեսված հեղուկի միջոցով: Տարածքի տարբեր հատվածներում նախատեսված է տարբեր տեսակի լուսամուկներ (տես նախագիծը): Լուսամուկների տեսակները և չափերը տարբեր են ըստ իրենց տեսակի համապատասխանեցնելով տեղանքին:

ԷԼ.ԴԵԿԱՎԱՐԿՈՂ ՎԱՅԱՆԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՑՈՒՄԸ

Էլ. ղեկավարվող վահանակի չափերն են 700x500x300 մմ գետնից ոչ պակաս քան 400մմ բարձրությամբ: Էլ.վահանակում նախատեսված է տեղադրել միաֆազ էլ.հաշվիչ, մազնիսական թողարկիչ, ավտոմատ անջատիչ 25Ա մեկ հատ, 16Ա մեկ հատ, աստղադիտական ժամանակի ռելե, մալուխների համար բաշխման սեղմակ նաև միաֆազ վարդակ, անհրաժեշտության դեպքում օգտագործելու համար: Դեկավարման վահանակը ամրացվում է կամ գետնից մետաղյա խողովակով կամ ամրացվում է հենասյանը (ամրացման տարբերակները որոշում է մոնտավման աշխատանքներ կատարող կազմակերպությունը, ըստ տեղանքի և հարմարության): Դեկավարման արկղի պաշտպանվածություն պետք է լինի IP 56:

Պայմանական նշաններ

№	Նշանակություն	
1		
2		Դեկավարման վահանակ
3		Աշխատող խմբի լուսավորող սնուցման գիծ
4		Երկու լուսատուներով հենասյուն L=2,5մ (դեկորատիվ)
5		
6		
7		
8		

ՏԱՐԱԾՔԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ

Տարածքի լուսավորությունը իրականացվում է երկտեղանի լուսամուկներով օգտագործելով առկա հենասյունը (ըստ նախագծի): Լուսատուները հաշվարկվել են յուրաքանչյուր հենասյան համար երկու կողմանի 2,5 մ բարձրության վրա, լուսամուկի մեջ նախատեսված են E=27 բնիկով 20 վտ հզորության լուսատուներ: Ներկայացվում է լուսատուի տեխնիկական տվյալները լուսադիոդային LED. հզորություն 20 և 15 Վտ, զամման 4000 Կ, լարման տիրույթը 180-270 Կ, հաճախականությունը 50-60 Հց: Լուսամուկիներն սնուցող մալուխները անցկացվում են խրամուղով մեկուսիչ խողովակի միջով Ø40 մմ տրամագծով:

Հենասյուների ներքին հատվածում նախատեսվում է պատուհան մոնտավման աշխատանքներ կատարելու համար, ինչպես նաև պատուհաններում տեղադրվում են մալուխների համար մոնտավման և բաշխման սեղմակներ համապատասխան մալուխների տրամագծի: խրամուղով անցկացվող մալուխները նախատեսված են ABBF 3x10 ապրանքանշի: ABBF 3x10 մալուխի կապույտ ջղը միացվում է հոսանքի զեռին, դեղին կամ դեղնականաչավուն գույնը հողանցման, մյուս գույները հոսանքի ֆազին:

Սնուցող օ/գ նախատեսվում է ըստ անհրաժեշտության փոխարինել ABBF 2x16 մոտ 40 մ էլ մալուխով, միացման տեղը ճշտել մատակարար կազմակերպությունից: Կապված սնուցող գծի մատակարարման ուղղությունը բաշխիչ վահանակի տեղը կարող է փոխվել, որի փոփոխությունը անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել:

ԱՍՏՐՈՆՈՄԻԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՌԵԼԵ (Астрономический реле времени)


Ցուրաքանչյուր փողոցի №1 հենասյան մոտ մոնտավմող ղեկավարման արկղում տեղադրվում է աստղադիտական ժամանակի ռելե լուսամուկների աշխատանքային ժամերի կառավարման համար: ԱժՌ-ն կարելի է ծրագրավորել տարբեր ամիսների տարբեր ժամերի աշխատանքային ժամանակահատված՝ ըստ անհրաժեշտության: ԱժՌ-ն նախատեսվում է տեղադրել փողոցների լուսավորության և ֆեյտիլիդային ապահովելու, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի էկոնոմիայի համար: ԱժՌ-ն իր մեջ ունի փողոց հզորության մազնիսական թողարկիչ, ինչի պատճառով առանձին վահանակում տեղադրվում է ավելի հզոր մազնիսական թողարկիչ ԱժՌ-ի երկարաժամկետ աշխատանքային ապահովելու համար:

ՀՈՐԱՆՑՄԱՆ ԿՈՆՏՈՒՐ և ՀՈՐԱՆՑՈՒՄ

Հողանցման կոնտուրից 40x5 գոտիով միացվում է ղեկավարման արկղի իրանին զորման կամ ձգահեղուկի միջոցով, իսկ բոլոր հենասյուների հողանցումը միանում է մալուխի միջոցով, որից հետո հաջորդող հենասյուների միացվում է մալուխի դեղնականաչավուն կամ դեղի գույնով միմյանց միջև, մինչև նախագծով տրված վերջին հենասյունը: Հողանցման կոնտուրը նախատեղված է տեղադրվող մետաղյա արկղի մոտ, որով անցկացվելու են խրամուղով էլ.հաղորդման գծերը: Հենասյան հողանցման դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 4 օմ-ը: Հողանցման կոնտուրի մոնտավմից հետո ստուգել դիմադրության չափը, իսկ 4 օմ-ը չբավարարելու դեպքում ավելացնել էլեկտրոդների քանակը, կամ տրված էլեկտրոդները խփել ավելի խորը հողի մեջ: Դիմադրության նորմատիվը պահպանելուց հետո ղեկավարման արկղում իրականացնել պրոտեկցիաների հավաքարեցում ըստ ՈՅՑ 6.38 և 6.40 համաձայն:



ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԼՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲԱՐԵԿԱԶՄԻՄ					
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Լճ	Ն.Բուրյան	ՊԱՏՈՒՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՍՏՐՈՒ	ՓՈՒԼ	Թեթք	Թեթք
Նախագծի	Մ. ԵԱՐՅԱՆ	ՀԱՅԵ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ	ԱՆ	1	6
			Բացատրագիր		
			2026		



0011

Ստորգետնյա սնուցող մալուխ
ABBF 3x10 մեկուսիչ խողովակի
միջով Ø=40

Նոր տեղադրվող հեղանայուն
լուսամուկով

Ստորգետնյա սնուցող մալուխ
ABBF 3x10 մեկուսիչ խողովակի
միջով Ø=40

Սնուցող մալուխ

Ղեկավարման վահանակ

Հողանցման կոնսոլ

0006

001

004

0025

0005

0003

0033

0046

0021

0051



010

0057

0059



				ՀՀ ԱՅՈՐՈՒՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆԻ ԱԳԱՐԿ ԶԱՐԱԷԻ ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԶՐԱՍԱՅՐՈՒ ԲԱՐԵՎԱՐՈՒՄ		
ԼՊՏ	Խ.Բուրմյան			ՊԱՏԱՐԱՏՈՒ ՄԵՐՈՒԻ ՀԱՄԱՅՆԱՄԵՏՈՒՄ ՀԱՍԹԵ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ թ.Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 2	ՓՈՒՄ	Թերթ
Լախագծող	Մ. ՇԱՐՄԱՆ			Փաստաթղթերի առաջարկվող և վկայող ցուցակ Պայմանական կշաններ	ԱՆ	Թերթեր
					2	6
					2026	





ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲԱՐՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ						
ԼՂԾ	Ս.Բուդոյան	Ս.Բուդոյան	Ս.Բուդոյան	ՊԱՏԱՐԱՏՈՒ ՄԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲԱՐՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Նախագծեց	Ս. ԵԱՐՈՅԱՆ	Ս. ԵԱՐՈՅԱՆ	Ս. ԵԱՐՈՅԱՆ	ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Զ. ՄԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲԱՐՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	ԱՆ	4
				ԵՐԿՐԱՆ ԼՈՍԱՄՓՈՓՈՎ ՈՒՆԻՔՈՐԱՏՈՒՄ		6
				ԵՐԿՐԱՆ ԼՈՍԱՄՓՈՓՈՎ ՈՒՆԻՔՈՐԱՏՈՒՄ		2026


Փակի

Կարմիր

հիմք




The diagram shows a three-phase power supply system. A transformer with a primary winding connected to a 220V 40A source is connected to a three-phase line. The line consists of three horizontal conductors labeled L1, N, and PE. A three-phase load, represented by a box labeled 'hw', is connected to the L1, N, and PE conductors. The load is connected to the L1 conductor at point C, to the N conductor at point A, and to the PE conductor at point B. The text 'Բաշխիչ Կահանակ ԲԿ' (Distribution cabinet B.K.) is written next to the load.



Սեյանյի անվանումը	Տարածք	Վահանակ
Սարգի անվանումը	Լուսամիտի	Վարդակ
Տեղափոխված իզորություն, կ՜տ	2,72	0,8
Դաշկ հոսանքը A	4,2	3,6

				ՀՀ ԱՅՈՒՆԻԷԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԶԱՐԱԹ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
ԼԳՏ	Ա.Բուրդյան		ՊՏԱԿԱՆՈՒՄ ՄԵՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՆՈՒՄ ՀԱՅՈՒ ՀՀ Սյունիքի մարզ ք.Մեղրի, Չորավար Անդրանիկի 2	ՓՈՒԼ	Թեթք	Թեթքեր	
Լախազան	Մ. ՇԱՐՄԱՆ			ԱՆ	5	6	
			Դեկորատիվ հեկապան առաջարկվող տարբերակներ	 2026			



				ՀՀ ԱՅՈՒՆԻԻԹԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԶԱՐԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՉԲՈՒՍԱՅՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		
ՆԳՏ	Խ.Բուդոմյան			ՊԱՏՎԱՐԱՐՈՒՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԵՍԱՐԱՆ ՀԱՅԵՆՔ՝ ՀՀ Այուլիքի մարզ ք.Մեղրի, Չորավար Անդրանիկի 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐթ
Նախագծեց	Ս. ԵԱՐՄԱՆ				Ա	3
				Երկու լուսամուկով դեկորատիվ հենասյան մոնտաժով	2026	

ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.	№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Տարածքի լուսավորման օգտագործվող նյութեր											
1	Էլ. դեկավարման արկղ 700x500x300	Մետաղյա	ՀԱՏ	1		22	Խրամուղու փորման աշխատանքներ (մալուխի անցկացման համար)	0,5 x 0,7 x 605	Մ	212	
2	Միաֆազ էլ. հաշվիչ	220V 40A	ՀԱՏ	1		23	Փորման աշխատանքներ (հենասյան բետոնե կանստրուկցիայի համար)	0,8 x 0,8 x 0,8	Մ	12,8	
3	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 1X32	C 32	ՀԱՏ	1		24	Խրամուղու փցքի իրականացում ավազով	0,5x0,15x605	Մ	45.3	
4	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 1X25	C 32	ՀԱՏ	5		25	Խրամուղու հետիցքի իրականացում փափուկ հողով	0,5x0,55x605	Մ	166	
5	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 1X16	C 16	ՀԱՏ	1		26	Լուսավորության հենասյուների հիմքերի տակ ավազակալման շերտ	10 սմ	Մ	1.6	
6	Միաֆազ վարդակ	16 Ա	ՀԱՏ	1		27	Լուսավորության հենասյուների հիմք խամշարբետոնյա	0.6x0.6x0.7մ	Մ	6.3	
7	Նրտաքին լուսավորման հենասյուն (երկու լուսամուկով) L=3 մ	100x40մ	ՀԱՏ	25		28	հետիցքի իրականացում փափուկ հողով		Մ	4.9	
8	Նրտաքին լուսավորման լուսատու (բևիլը E=27) IP65 (տեղադրում)	LED 20W	ՀԱՏ	50		29	Ազդանշանային ժապավենի տեղադրում խրամուղում	պոլիէթիլեն	գ/մ	605	
9	Բարձակ հորիզոնական 2 լուսարձակի համար (տեղադրել հենասյան վրա)		հատ	25		30	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3 կմ թափոնավայր բարձրով ա/մ	տ		67	
10						31	Մետաղյա խողովակ 16x4սմ - ընկ. Կառ- ընկ. ամրացման և մալուխների անցման	Ø=108	գ/մ	3	
11						32	Մետաղյա անկյունակ 70x70x5	Պողպատյա	Մետր	16	
12						33	Մետաղյա գոտի 40x5	Պողպատյա	Մետր	20	
13	Մեղմակ մալուխների միացման համար 10x16սմ	Клемник	ՀԱՏ	25		34	Հեղուկ և պնդողակ	Ø=24	ՀԱՏ	140	
14	Մուցող մալուխ 3X16մմ²	ABBԴԴ	Մ	40							
15	Մուցող մալուխ 3X10մմ² (անցկացում խողովակով)	ABBԴԴ	Մ	1850							
16	Մալուխ 3x4 մմ² (անցկացում խողովակով)	ABBԴԴ	Մ	150							
17	Մեկուսիչ խողովակ	Ø=40	Մ	1810							
18	Աստղադիտական ժամանակի ուղե (Астрономический реле времени.)	RV-01-35		1							
19	Մակնիսական թողարկիչ (Магнитный пускатель)	220v 40A	ՀԱՏ	2							
20											
21											



- Նախագծում տրված լուսամուկների տեսքը պայմանական է:
- Լուսամուկների մոնտաժումից առաջ, կամ փոխարինումը մեկ այլ լուսամուկների տեսակի պարտադիր համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, առանց լուսատուների հզորությունը և բնիկը փոփոխության:

ՆԱԾ		Խ. Բուդոյան	ՀՀ ԱՅՈՒՆԻԷԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԶԱՐԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅՈՐ ԲԱՐԵՎԱՐԳՈՒՄ		
Նախագծող	Մ. ԵԱՐՈՅԱՆ		ՊԱՏԱԿԱՏՈՒՄԵՐՈՒԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՀ Այրմիջի մարզ և Մեգրի, Զորավար Անդրանիկի 2	ՓՈՒԼ	Թերթ
				Ա	6
				Ծավալաթերթ	
				2026	