

Հիմնական լրակազմի "ԷԼ" մակնիշի աշխատանքային գծագրերի ամփոփագիր

Ընդհանուր ցուցումներ

Թերթ	Անվանում	Ծանոթագրութ.
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԷԼ-1
2	ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԷԼ-2
3	ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԷԼ-3
4	ՍՆՈՂ-ԲԱՇԽԻՉ ՑԱՆՅԵՐ 380/220 V: ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԽԵՄԱ	ԷԼ-4
5	ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ԽՄԲԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԷԼԵԿՏՐԱՍԽԵՄԱՆ ՄԱՆՍԱՐԴԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-5
6	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՄԱՆՍԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՐԿԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-6
7	ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՄԱՆՍԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-7
8	1 ՍԵՆՅԱԿԱՆՈՑ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ԽՄԲԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԷԼ-8
9	2 ՍԵՆՅԱԿԱՆՈՑ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ԽՄԲԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԷԼ-9

Առաջարկվող և վկայակոչվող փաստաթղթերի ամփոփագիր

Նշանակում	Անվանում	Ծանոթագրութ.
	<u>Վկայակոչվող փաստաթղթեր</u>	
5.407-112	Լուսավորության խմբային վահանակների տեղակայումը:	
5.407-11	Էլեկտրակայանքների հողակցումն ու զրոյակցումը:	
ПУЭ— 7	Правила устройства электроустановок.	
СП 31—110—2003	Բնակելի – հասարակական շենքերի էլեկտրական կայանքների նախագծում – տեղադրում:	
МГЭН –205—97	Բնական և արհեստական լուսավորություն	

Գորիս քաղաքի, 000000000 000 1 հասցեում մանսարդային հարկում բնակելի տների մերքին էլեկտրասարքավորումների (լուսավորության և ուժային սարքավորումների) սույն նախագծի մշակման համար ծառայել են հետևյալ ելակետային փաստաթղթերն ու տվյալները.

ա. Ճարտարապետա-շինարարական առաջադրանքը

բ. նախաձեռնային առաջադրանքը:

Բնակելի շենքի էլեկտրաընդունիչների պահանջվող հզորությունն է 39.9 kW , իսկ լարումն ընդունված է՝ ~380/220 V, TN-C-S հողանցման համակարգով:

Էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար նախատեսված է մուտքի - բաշխիչ վահանը՝ որպես գլխավոր բաշխիչ վահան (ԳԲՎ): Շքամուքում նախատեսված է տեղադրել 2 հատ հաշվիչների պահարաններ (յուրաքանչյուրի մեջ տեղադրվում է յուրաքանչյուր սպառիչի համար առանձին հաշվիչ, : Բոլոր 8 բնակարաններում նախատեսված է բնակարանային վահանակների տեղադրում, որտեղից պետք է սնվեն բնակարանների էլեկտրաընդունիչները: Համաձայն СИ31-110-2003 «Բնակելի և հասարակական շենքերի նախագծումն ու մոնտաժը» սահմանված կանոնների հրահանգի 9.1-րդ գլխի միաֆազ խմբային գծերը անհրաժեշտ է իրականացնել 3 -լարանի, առանձին N և PE հաղորդագծերով:

Հաշվիչների պահարանից դուրս եկող բաշխիչ ցանցը ընդունված է ВВГнг-LS-0.66-3x6.0 մմ² հաղորդագծով անցկացրած պատերով՝ ՊՎՔ տուփախողովակով և կախովի առաստաղի թիկունքով՝ ՊՎՔ խողովակով :

Լուսատեխնիկական հաշվարկները կատարված են «Լուսավորության հաշվարկ» էլեկտրոնային հատուկ ծրագրով, ելնելով սենյակների երկրաչափական չափերից, լուսի անդրադարձման և այլ պարամետրերից, իսկ սենյակների լուսավորվածությունն ընդունված է համաձայն ՀՀՇՆ II-8.03-96 «Բնական և արհեստական լուսավորում» շինարարական նորմերում բերված լուսավորության նորմատիվ արժեքների: Լուսատուներն (ՀՀ-ի տարածքում առաքվող) ընդունված են LED լամպերով՝ համաձայն նախագծային առաջադրանքի:

Անջատիչները առաջարկվում է տեղադրել հատակից 0.9 մ, վարդակները՝ 0.8 մ, խոհանոցում 1.2 մ բարձրությունների վրա: Բոլոր միջբնակարանային աստիճանահարթակների լուսավորության կառավարումը նախատեսված է ավտոմատ ռեժիմով՝ շարժման տվիչով անջատիչի միջոցով:

Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել տեխնիկական կանոնակարգերի և ՀՀ-ում գործող այլ կանոնների ու նորմերի համաձայն, պահպանելով աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

ՆԱԽԱԳԱՀ	Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի Գետափնյա թիվ1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4, թիվ 5 և թիվ 6 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մասնարդային հարկերի և տանիքների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում <u>ԳԵՏԱՓՆՅԱ ԹԻՎ 1 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ</u>				
ՆԱԽ. ՀԵՂ.	Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ						
ՃԱՐՏԱՐԱԳ.	Ս. ՓԱՐՍՅԱՆ						
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ		ՊԱՏԿՐԱՍՏՐ	ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	
"Մաստարա" ԱԿ Արտ. ՃԲԴ-Ա-040, ԿԵԴ--Ա2-023					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Ա.Ն.	ԷԼ-1	9		